Erzeugnisbeschreibung	Varianten	Bestell-Nr.
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gerichteter Überstromzeitschutz (Argus)		7 S R 2 2 0 □ - 2 □ A □ □ - 0 □ A 0
	Schutzgerätfamilie	
	Überstromzeitschutz, gerichtet	2
	Gehäuse, Ein-/Ausgänge und Gerätefront 1)	
	E6-Gehäuse, 5 Str.Wdl., 4 Spg.Wdl., 3 BE / 6 BA, 8 LEDs	2
	E8-Gehäuse, 5 Str.Wdl., 4 Spg.Wdl., 13 BE / 14 BA, 16 LEDs	3
	E8-Gehäuse, 5 Str.Wdl., 4 Spg.Wdl., 13 BE / 14 BA, 8 LEDs + 6 Tasten	4
	Messeingang	
	1/5 A, 63,5/110V, 50/60Hz	2
	Hilfsspannung	
	DC 30 bis 220 V, Schwelle Binäreingang DC 19 V	A
	DC 30 bis 220 V, Schwelle Binäreingang DC 88V	B
	Kommunikationsschnittstelle	
	Standardversion für alle Modelle: USB-Schnittst. vorn, RS485-Schnittst. hinten	1
	Standardversion plus zusätzliche LWL-ST-Stecker (x2) und IRIG-B hinten	2
	Standardversion plus zusätzliche RS485 und IRIG-B hinten	3
	Standardversion plus zusätzliche RS232 und IRIG-B hinten	4
	Standardversion plus zusätzliche elektrische Ethernet RJ45 (x2) hinten	7 7
	Standardversion plus zusätzliche optische Ethernet Duplex (x2) hinten	8 7
	Protokoll	
	IEC 60870-5-103 und Modbus RTU (einstellbar)	1
	IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP 3.0 (einstellbar)	2
	IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP 3.0 (einstellbar) sowie IEC61850	7-8 7
	Schutzfunktionspakete	
	Standardfunktionen (in allen Ausführungen enthalten)	C
	21FL Fehlerorter	
	21LB Load Blinder	
	27/59 1) Unter-/Überspannungsschutz	
	37 Unterstromüberwachung	
	37G 1) Erd-Unterstromüberwachung	
	37SEF 1) EES-Unterstromüberwachung	
	46BC Drahtbruchüberwachung	
	46NPS Schieflastschutz	
	47 1) Gegensystem-Spannungsschutz	
	49 Überlastschutz	
	50 Unabhängiger Phasenfehler überstromzeitschutz	
	50AFD Lichtbogenschutz	
	50BF Schalterversagerschutz	
	50G/50N Unabhängiger Erdfehlerschutz	
	51V Spannungsabhängige Überstromanregung	
	59N Verlagerungsspannungsschutz	
	60CT Stromwandlerüberwachung	
	60VT Spannungswandlerüberwachung	
	64H Hochimpendanz-Erdfehlerdifferentialschutz	
	67/50 Gerichteter unabhängiger Phasenüberstromzeitschutz	
	67/50G-67/50N Gerichteter unabhängiger Erdfehlerschutz	
	67/51 Gerichteter abhängiger Phasenüberstromzeitschutz	
	67/51G-67/51N Gerichteter abhängiger Erdfehlerschutz/EES	
	74TC Auslösekreisüberwachung	
	81 Unter-/Überfrequenz	
	81HBL2 Einschaltstabilisierung mit 2. Harmonischen	
	Dynamische Parameterumschaltung	
	Programmierbare Logik	
	Standardversion – plus	
	79 Automatische Wiedereinschaltung	D
	79+25 Auto.Wiedereinsch. & Sync.Check	E
	Keine Zusatzfunktionen	A

1) 5Str.Wdl. konfiguriert als 3xPhase + ES/EES+ ES/EES (einstellbar)