Erzeugnisbeschreibung	Varianten	Bestell-Nr.
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kurzangabe
Multifunktionale Sammelschienen-Schnellumschaltung		7 V U 6 8 3 □ - □ E □ □ □ - 1 □ A 0 □ □ □
	Gehäuse, Binäreingaben und -ausgaben	
	Gehäuse 1/1 19", 17 BE, 18 BA (inkl.5 High Speed), 1 Life-Kontakt	3
	Stromwandler: I_n	
	IN=1A 1)	1
	IN=5A 1)	5
	Hilfsspannung	
	DC 24 bis 48 V, Schwelle Binäreingabe DC 19 V 3)	2
	DC 60 bis 125 V 2), binary input threshold 19 V DC 3)	4
	DC 110 bis 250 V 2), AC 115 bis 230 V, Schwelle Binäreingabe DC 88 V 3)	5
	DC 220 bis 250 V 2), AC 115 bis 230 V, Schwelle Binäreingabe DC 176 V 3)	6
	Konstruktiver Aufbau	
	Einbaugehäuse, Schraubklemmen (Direktanschluss/ Ringkabelschuhe)	E
	Regionsspezifische Voreinstellungen/ Sprachvoreinstellungen	
	Region Welt, Sprache Englisch 4), 50/60Hz	B
	Region China, Sprache Chinesisch 4), 50/60Hz	W
	Port B (Systemschnittstelle)	
	keine Systemschnittstelle	0
	IEC 60750-5-103 Protokoll, elektrisch RS232	1
	IEC 60870-5-103 Protokoll, elektrisch RS485	2
	IEC 60870-5-103 Protokoll, optisch 820 nm, ST-Stecker	3
	PROFIBUS DP Slave, RS485	9 L 0 A
	PROFIBUS DP Slave, optisch 820 nm, Doppelring, ST- Stecker	9 L 0 B
	Modbus, RS485	9 L 0 D
	Modbus, elektrisch 820 nm, ST-Stecker	9 L 0 E
	DNP3, elektrisch RS485	9 L 0 G
	DNP3, optisch 820 nm, ST-Stecker	9 L 0 H
	IEC 60870-5-103 Protokoll redundant, elektrisch, RS485	9 L 0 P
	IEC 61850, 100 Mbit Ethernet, elektrisch, doppelt, RJ45-Stecker	9 L 0 R
	IEC 61850, 100 Mbit Ethernet mit integriertem Switch, optisch, doppelt, LC-Stecker,1300nm, Multimode	9 L 0 S
	nur Port C	
	DIGSI 4 / Modem, elektrisch RS232;	1
	DIGSI 4 / Modem / Thermobox, eletrisch RS485	2
	Messung	
	Basismessswerte	1

(Fortsetzung siehe nächste Seite)

1) Die Nennstrombereiche 1/5 A können mittels Steckbrücken angepasst werden.
2) Die Hilfsspannungsbereiche sind durch Steckbrücken ineinander überführbar.
3) Die Ansprechschwellen sind pro Binäreingang durch Steckbrücken einstellbar.
4) Die Gerätesprache kann mittels DIGSI ausgewählt werden.

Erzeugnisbeschreibung	Varianten	Bestell-Nr.
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Multifunktionale Sammelschienen-Schnellumschaltung		7 V U 6 8 3 □ - □ E □ □ □ - 1 □ A 0
(Fortsetzung von voriger Seite)		
	Funktionen	A
	Schnellumschaltfunktion (2 oder 3 Leistungsschalter) Schutzfunktionen (Überstromzeitschutz Phase/Erde (50, 50N); nur mit V4.60 Überstromzeitschutz Phase/ Erde für Sammelschienenzuschaltung) Überwachungsfunktionen	
	Schnellumschaltfunktion (Einfach-SS-Schiene 2 Leistungsschalter) ANSI C50.41-2012; ab V4.70 Überwachungsfunktionen	B
	Schnellumschaltfunktion (Einfach-SS-Schiene mit Längstrennung 3 Leistungsschalter) ANSI C50.41-2012; ab V4.70 Schutzfunktionen (Überstromzeitschutz Phase/Erde (50, 50N); Überstromzeitschutz Phase/Erde für Sammelschienenzuschaltung) Überwachungsfunktionen	C
	Schnellumschaltfunktion (Einfach-SS-Schiene 3 Einspeise-LS-Schalter), ANSI C50.41, ANSI C50.41-2012, ab V4.70 Überwachungsfunktionen	D